

12/24 В тұрақты ток құрылғыларына арналған Gauss® қоректендіру көздері Driver сериясы

Аңыз: Қуат, Вт; кернеу, V; ток, А; кепілдік – 3 жыл; қызмет ету мерзімі – 30 жыл; шаң мен ылғалдан қорғау IP; салмағы, кг; өлшемі, мм. Электр тогының соғуынан қорғау класы – I.

Әнім тұрмыста қолдануға арналған. Тұрмыстық қысыспен бірге тастамаңыз. Жою әдістерін жергілікті билік органдарымен тек серіңіз. Жүктеме қуаты қуат көзінің номиналды қуатының 80% аспауы керек - бұл қызып кетуге әкелуі мүмкін. Бірнеше қуат көздерін орнатқан кезде құрылғылар арасындағы қысықтың кемінде 40 см болуын қамтамасыз етіңіз. Құрылғыны желдету үшін табиғи ауа ағыны қажет. Поларыстық қадағалаңыз.

ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы», ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ТР ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».

Қытайда жасалған.
Өндіруші: SHENZHEN DONGDAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. №50 Bao Nan Road, The sixth industrial Zone, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen, China.

Жеткізуші/Мекенжай: «Гauss Лайтинг» ЖШС, РФ, 121354, Маскву қ., Дорогобузская к-сі, 14-үй, 6-бет, 2-қабат, үй. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru, пікірлер мен ұсыныстар үшін: comment@gauss.ru.

Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға/Мекенжай бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға/Мекенжай: ЖШС «Электромонтаж Lighting», 050050, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Рыскулов даңғылы, 39, тел.: +7 (777) 731 00 05. «Magnum Cash&Cart» ЖШС, 050036, Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22.

gauss

Паспорт и руководство по эксплуатации на блоки питания для низковольтных устройств Gauss® Black серии Driver



Сделано в Китае

Импортер: SHENZHEN DONGDAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. №50 Bao Nan Road, The sixth industrial Zone, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen, China (ШЭНЖЭНЬ ДОНГДАХУА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, Китай, №50 Бао Нан Роуд, Зе шикст индустриал Зоун, Нанлиан Комьюнити, Лунганг Дистрикт, Шэньжэнь).

Уполномоченное изготовителем лицо / Импортер в Российской Федерации: ООО «Гauss Лайтинг», РФ, 121354, г. Москва, Дорогобузская ул., д. 14, стр. 6, этаж 2, помещ. 8, тел.: +7 (495) 649 81 33, gauss.ru.

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Гauss Лайтинг», 223056, Минский р-н, Сенский с/с, а/с: Сенца, ул. Набережная, д. 4, к. 8, тел./факс: (017) 514 68 88
Импортер в Республику Казахстан: ТОО «Электромонтаж Lighting», 050050, г. Алматы, Жетісуық р-н, пр. Рыскулова 39, тел.: +7 (777) 731 00 05.
ТОО «Magnum Cash&Cart», 050036, г. Алматы, Мкр. Астана 1/10, тел.: +7 (727) 346 73 22.

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на изделии



Модель	Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Общее описание

Блоки питания для низковольтных устройств Gauss® Black серии Driver – современное решение в электротехнике. Предназначены для преобразования переменного тока с напряжением 230 В в постоянный ток с напряжением 12/24 В DC. Используются в первую очередь для подключения к источнику питания светодиодных лент, а также других электроприборов, совместимых с блоками питания по электрическим параметрам. Благодаря использованию компонентов высокого качества и новейших технологий производства, блоки питания Gauss® являются эффективным и надежным решением для подобных задач.

Технические характеристики

- КПД > 90 %;
- Встроенная защита:
 - от короткого замыкания;
 - от перегрузки по выходному напряжению;
 - от перегрузки по суммарной подключенной мощности;
 - от перегрева;
- Принцип охлаждения: естественный конвекционный;
- Коэффициент мощности: PF > 0,9;
- Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °C;
- Температура хранения: от -30 °C до +70 °C;
- Класс защиты от поражения электрическим током: I;
- Гарантия: 3 года;
- Срок службы: 30 000 часов.

Артикул	Входное напряжение / частота тока, В / Гц	Выходное напряжение, В DC	Мощность, Вт	Входной ток, А	Выходной ток, А	Пылевлагозащита	Размеры, мм	Вес, кг
202001060	100-264 / 50-60	12	60	0,5-0,8	5 ± 5 %	IP20	170×53×20	0,14
202001150	100-264 / 50-60	12	150	1,2-3,4	12,5 ± 5 %	IP20	234×53×21	0,22
202002030	100-264 / 50-60	24	30	0,2-0,6	1,3 ± 5 %	IP20	85×58×33	0,10
202002050	100-264 / 50-60	24	50	0,4-1,2	2,1 ± 5 %	IP20	110×78×35	0,18
202002060	100-264 / 50-60	24	60	0,5-0,8	2,5 ± 5 %	IP20	171×53×20	0,14
202002075	100-264 / 50-60	24	75	0,5-1,3	3,1 ± 5 %	IP20	110×78×35	0,18
202002150	100-264 / 50-60	24	150	1,2-3,4	6,3 ± 5 %	IP20	199×98×42	0,40
202002250	100-264 / 50-60	24	250	2,1-5,6	10,4 ± 5 %	IP20	200×110×50	0,52
202002400	100-264 / 50-60	24	360	2,9-7,9	15 ± 5 %	IP20	214×114×50	0,65
202003015	100-264 / 50-60	12	15	0,12-0,2	1,25 ± 5 %	IP20	70×40×30	0,06
202003030	100-264 / 50-60	12	30	0,2-0,6	2,5 ± 5 %	IP20	85×58×33	0,10
202003040	100-264 / 50-60	12	40	0,3-0,9	3,4 ± 5 %	IP20	110×78×35	0,17
202003060	100-264 / 50-60	12	60	0,5-0,8	5 ± 5 %	IP20	110×78×35	0,18
202003100	100-264 / 50-60	12	100	0,8-1,25	8,3 ± 5 %	IP20	159×98×42	0,29
202003150	100-264 / 50-60	12	150	0,7-2,0	12,5 ± 5 %	IP20	199×98×42	0,40
202003250	100-264 / 50-60	12	250	2,1-5,7	20 ± 5 %	IP20	200×110×50	0,52
202003360	100-264 / 50-60	12	360	2,9-7,9	30 ± 5 %	IP20	215×112×50	0,68
202003400	100-264 / 50-60	12	400	3,0-8,0	29 ± 5 %	IP20	214×114×50	0,65
202012150	100-264 / 50-60	24	150	1,2-3,4	6,3 ± 5 %	IP20	234×53×21	0,22

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- блок питания для низковольтных устройств – 1шт.;
- паспорт изделия – 1шт.

Рекомендации по установке

- Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания;
- Для монтажа и подключения блока питания воспользуйтесь услугами специалистов, обладающего соответствующей квалификацией и допуском для проведения работ;
- Перед монтажом убедитесь в целостности корпуса блока питания и отсутствии механических повреждений;
- Выбирайте место установки вдали от источников тепла и недоступное для прямого попадания солнечного света. Избегайте мест с плохой вентиляцией. При монтаже нескольких блоков питания в одном месте, минимальное расстояние между ними должно быть не менее 250 мм;
- Убедитесь, что входное напряжение сети находится в пределах диапазона, поддерживаемого блоком питания;
- Подключите нагрузку согласно рисункам 1 и 2;
- Подключите электропитание;
- Рекомендуем использовать светодиодную ленту Gauss®.

Выбор необходимого блока питания

- При выборе блока питания для низковольтного устройства следует опираться на два основных его параметра: выходное напряжение и мощность;
 - Выходное напряжение блока питания должно полностью совпадать с рабочим напряжением устройств;
 - Мощность блока питания должна превышать суммарную мощность подключаемого устройства на 20 % (коэффициент 1,2);
 - Пример расчета необходимой мощности блока питания для подключения 10 м LED ленты мощностью 4,8 Вт/м: Необходимая мощность блока питания равна: 10 м × 4,8 Вт/м × 1,2 = 57,6 Вт.
- Таким образом, необходимо выбрать блок питания 60 Вт.




Рис. 1. Последовательное подключение




Рис. 2. Параллельное подключение

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с прилагаемыми инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
 - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
 - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти;
- Блоки питания Gauss® соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- СС ТР ЕАЭС RU-C.N.NRU C-CN.HB54.B.02901/22 от 27.05.2022 до 26.05.2027; Выдано: ООО «РУСКОМ-СЕРТ» 125362, РОССИЯ, г Москва, проезд Строительный, д. 7А, корпус 6, эт. 1, ком. 8;
- Д.С ТР ЕАЭС 037 ДС ЕАЭС N RU Д-CN. PA03.B.96655/22 от 01.06.2022 до 31.05.2027.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия механических факторов — группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.

- Неисправность: нет включения;

Возможная причина	Способы решения
Блок питания не подключен к сети электропитания	Проверьте выходные подключения, подключите блок питания к сети электропитания
Перепутана полярность выходного подключения	Проверьте полярность выходного подключения
Короткое замыкание в цепи	Устраните короткое замыкание
Оборудование неисправно	Замените оборудование

- Неисправность: некорректная работа;

Возможная причина	Способы решения
Мощность подключаемой нагрузки превышает мощность блока питания	Уменьшите мощность подключаемой нагрузки
Поврежден участок электрической цепи	Проверьте целостность электрической цепи
Недостаточная вентиляция блока питания	Увеличьте вентиляцию блока питания
Температура и влажность окружающей среды находится за пределами допустимых значений или создают условия конденсации влаги	Обеспечьте допустимую температуру окружающей среды, исключите возникновение условий конденсации влаги

- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности



Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях исключения поражения электрическим током, цепь подключения должна быть заземлена;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 36 месяцев от даты покупки при условии соблюдения правил эксплуатации, но не более 48 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торговой организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на продукцию Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
 - продукция, вызвавшая в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
 - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
 - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующих защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.